

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ:

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация (ПС) остается включенной круглосуточно

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

Проверить помещения на предмет очага возгорания. Если возгорание обнаружено вызвать пожарную охрану по тел. **01**.

1. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
2. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на пульте «С2000» произвести «Перевзятие шлейфов»:
 - ◆ нажатием кнопки «CLEAR» (многократное нажатие) очистить ЖК дисплей пульта С2000 до отображения времени (часов);
 - ◆ набрать четырехзначный код: **1111**. Если код правильный, пульт отобразит состояние первого из доступных коду разделов;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сработавший раздел (или ввести его номер с клавиатуры);
 - ◆ на дисплее высветится, например, «1: ПОЖАР», что соответствует нахождению 1-го раздела в тревоге;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «СНЯТИЕ»;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;
 - ◆ на дисплее высветится «1: СНЯТ», что соответствует снятию 1-го раздела;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER».

При положительном результате взятия на охрану пульт «С2000» выдаст звуковой сигнал «Подтверждение» (два коротких звуковых сигнала), поставит раздел на охрану и отобразит новое состояние раздела «1: ВЗЯТ».

При отрицательном результате, пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» (длинный звуковой сигнал) и отобразит сообщение об ошибке: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или сообщение о неудачном взятии на охрану. В случае неудачи необходимо повторить перевзятие, если повторно не удалось поставить под охрану сработавшие шлейфы сигнализации, то необходимо их снять, как описано выше и **вызвать дежурного техника по тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**

Примеры отображаемых пультом «С2000» сообщений

Пример сообщения	Название сообщения	Описание сообщения
СД 14 001/003	Сработка датчика	Сработал пожарный извещатель в ШС №3 прибора с адресом 1, ШС принадлежит разделу 14
ВНИМ 14 001/003	Внимание! Опасность пожара	Опасность пожара в разделе 14, прибор 1, ШС №3
ПОЖ 14 001/003	Пожар	Пожарная тревога в разделе 14, прибор 1, ШС №3
СНШС 7 018/003	Снятие ШС с охраны	Снятие с охраны ШС №3 прибора с адресом 18, ШС принадлежит разделу 7
НЕВЗ 7 018/003	Не взятие ШС на охрану	Неудачная попытка взятия на охрану ШС №3 прибора с адресом 18, ШС принадлежит разделу 7
ВЗШС 7 018/003	Взятие ШС на охрану	Взят на охрану ШС №3 прибора с адресом 18, ШС принадлежит разделу 7
ВЗЯТ 14 ХО 30	Взятие раздела	Взят на охрану раздел 14 пользователем № 30
СНЯТ 14 ХО 30	Снятие раздела	Снят с охраны раздел 14 пользователем № 30
ТВЗЛ 7 001/004	Тревога взлома	Открыт корпус извещателя в охранном ШС № 4 с контролем взлома корпуса. ШС принадлежит прибору с адресом 1, включен в раздел 7
ТВЗЛ П001	Тревога взлома	Открыт корпус прибора с адресом 1
ОБР 14 001/003	Обрыв ШС	Обрыв ШС №3 прибора с адресом 1, ШС принадлежит разделу 14
КЗ 14 001/003	Короткое замыкание ШС	Короткое замыкание ШС №3 прибора с адресом 1, ШС принадлежит разделу 14
НЕОТВ П018	Потеря связи с прибором	Потеря связи пульта с подключенным прибором с адресом 18
ОБНАР П18	Обнаружен прибор	Пульт обнаружил прибор с адресом 18