

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ:

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
3. Снять с охраны сработавший шлейф пожарной сигнализации (ШС), для чего на пульте «С2000» произвести «Снятие шлейфов»:
 - ◆ нажать клавишу «ON»;
 - ◆ набрать четырехзначный код: _____;
 - ◆ выбрать пункт меню «СНЯТИЕ» клавишами «▲» «▼» (вверх и вниз) и нажать «ENTER»;
 - ◆ выбрать пункт меню «СНЯТИЕ ШС» клавишами «▲» «▼» (вверх и вниз) и нажать «ENTER»;
 - ◆ набрать адрес прибора – «1» и нажать «ENTER»;
 - ◆ набрать номер ШС (например «1») и нажать «ENTER»;
 - ◆ на экране прибора должна отобразиться следующая информация:
 - СНШС 001/001.
4. Взять на охрану снятый шлейф пожарной сигнализации, для чего на пульте «С2000» произвести «Взятие шлейфов»:
 - ◆ нажать клавишу «ON»;
 - ◆ набрать четырехзначный код: _____;
 - ◆ выбрать пункт меню «ВЗЯТИЕ» клавишами «▲» «▼» (вверх и вниз) и нажать «ENTER»;
 - ◆ выбрать пункт меню «ВЗЯТИЕ ШС» клавишами «▲» «▼» (вверх и вниз) и нажать «ENTER»;
 - ◆ набрать адрес прибора – «1» и нажать «ENTER»;
 - ◆ набрать номер ШС (например «1») и нажать «ENTER»;
 - ◆ на экране прибора должна отобразиться следующая информация:
 - ВЗШС 001/001.
5. Если взятие какого-либо ШС не удалось прибор отобразит, например, НЕВЗ 001/001, то необходимо повторить «Взятие шлейфов».

Если повторное взятие ШС не удалось, необходимо повторно снять не взятый шлейф и вызвать дежурного техника: тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.